

Elektronischer LED Schnurdimmer



Beschreibung

- LED Multi-Dimmer für zuverlässiges Dimmen unabhängig vom Hersteller der Typ der LED
- Geeignet für dimmbare Filament-LEDs, LED-Lampen, Glüh- und HV-Halogenlampen
- Silent Technology – Absolut geräuschlose Arbeitsweise
- Optimierungsmöglichkeiten zum flackerfreien Dimmen von LED-Lampen im Min. und Max. Bereich
- Elektronischer Kurzschluss- / Überlastschutz sowie Übertemperatursicherung
- Soft-Start und Memory-Funktion Plus (auch nach kompletter Spannungsfreiheit, z.B. schaltbare Steckdose)
- Extrem kleine Bauform



Optimierungsmöglichkeiten zum flackerfreien Dimmen von LED-Lampen

Sollte beim Dimmen von LED-Lampen das Licht flackern, kann im unteren und oberen Dimmbereich versucht werden die Min. bzw. Max. Helligkeit anzupassen, um somit das Dimmverhalten der Lampen zu optimieren.



Technische Daten

LED Leistung	<i>LED puissance</i>	3-35 W
Leistung	<i>Puissance</i>	5-100 W/VA
Nennspannung	<i>Voltage nominal</i>	230 V ~ (+/- 10%) / 50Hz
Abmessungen (L x B x H)	<i>Mensurations</i>	81 x 32 x 23 mm

Art. Nr	E-No	Farbe
133030	248 747 107	weiss
133031	248 747 117	schwarz

Anschluss-Skizze

