

LED Fuss-Schnurdimmer


Beschreibung

- Geeignet für dimmbare LED-Lampen, Glüh-, HV- und NV-Halogenlampen mit magnetischem Trafo
- Geräuscharme Arbeitsweise
- Optimierungsmöglichkeiten zum flackerfreien Dimmen von LED-Lampen im Min. Bereich
- Kurzschluss- / Überlastschutz durch Feinsicherung
- Schutzleiteranschluss möglich
- Durch unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten als Zwischen- und Endgerät einsetzbar



Optimierungsmöglichkeiten zum flackerfreien Dimmen von LED-Lampen

Sollte beim Dimmen von LED-Lampen das Licht flackern, kann im unteren Dimmbereich versucht werden die Minimal-Helligkeit anzupassen, um somit das Schaltverhalten der Lampen zu optimieren.



Technische Daten

LED Leistung	LED puissance	3-35 W
Leistung	Puissance	7-110 W/VA
Nennspannung	Voltage nominal	230 V ~ (+/- 10%) / 50Hz
Abmessungen (L x B x H)	Mensurations (L x L	130 x 59 x 35 mm

Art. Nr	E-No	Farbe
133033	248 748 107	weiss
133032	248 748 117	schwarz

Anschluss-Skizze

